




45
dB/GAIN
UHF

116
dBμV

2
IN UHF

5
FILTROS



Cabecera monocanal programable: Filtra y amplifica

- ✓ Múltiples combinaciones de entradas. 2 entradas UHF que permiten controlar 5 filtros distintos.
- ✓ Cada filtro de UHF permite amplificar de 1 a 6 canales (8 - 48 MHz).
- ✓ Regulación de 20 dB en cada filtro que permite ecualizar perfectamente la señal de salida en toda la banda.
- ✓ Función de Auto Leveling: detecta el nivel máximo de salida posible y ajusta los filtros para dar ese nivel.
- ✓ Función CAG: (Control Automático de Ganancia). Garantiza un nivel de salida estable en distribución

Características técnicas

Modelo:	Genius 5	
Código:	2003406	
Descripción:	Central programable 5 filtros UHF	
Entradas:	BI/FM BIII/DAB 2 x UHF	47 – 108 MHz 174 – 230 MHz Programable 5 filtros con anchos de 1 a 6 canales (8-48 MHz) por filtro
Salidas:	1	
Ganancia:	BI/FM BIII/DAB UHF	23 dB 35 dB 45 dB
Regulación:	Todas las entradas 20 dB / entradas UHF 20 dB cada filtro	
Nivel de salida:	BI/FM BIII/DAB UHF	110 dBuV 110 dBuV 116 dBuV
Alimentación previos:	En entradas de UHF 12/24 VDC (80mA)	
Nivel máximo de entrada:	80 dBuV	
Programación*:	Mediante PRO 200 / PRO 201	
Figura de ruido (dB):	BI/FM BIII/DAB UHF	6 4 10
Selectividad (± 20 MHz):	> 20 dB	
Alimentación:	230 Vac, 50-60Hz	
Temperatura:	-5 /+50°C	
Índice de protección:	IP 65	
Dimensiones:	230 x 140 x 60 mm	
Código EAN:	843604949498	

* Programación con PRO 200 o PRO 201

- PRO 200: Versión SW 1.7.20 o posterior. Necesario cable de conexión referencia CPR-3

- PRO 201: Versión SW 1.8.22 o posterior

